



Scheda Tecnica Robo

Descrizione	Robo Short	Robo Middle	Robo Hight
Numero Cassetti/Shelves Number	9	11	13
Riparo Automatico/Automatic Door	SI	SI	SI
Luce Front. Cass./Front Light	SI	SI	SI
Luci Lat. Cass./Lateral Lights	Opz.	Opz.	Opz.
Luce Post. Cass./Rear Light Shelves	Opz.	Opz.	Opz.
Processore/CPU	Quad Core Broadcom 1.2Ghz		
Ram	1GB		
Memoria e Archiviazione/Storage	Micro SD 16GB		
Memoria e Arch./Storage Opz.	Micro SD 64GB		
Wireless	Router 300Mbps 2.4Ghz IEEE802.11BGN		
Interfaccia di Rete/Network	LAN Ethernet 10/100		
Interfaccia Graf./Graphic Interface	Web-HTML5		
Temp.&Umidità/Temp.&Umidity	0°-40°/10%-90%		
Rete Elettrica/Power Supply	220Vca +/-10% 50/60 Hz 600W		
Rumore/Noise	< 50 Db		
Dimensioni/Size ROBO	L=1010 H=2325 P=570	L=1010 H=2705 P=570	L=1010 H=3085 P=570
Dim. Int. Cass./Internal Size Shelf	L=860 H=310 P=210		
Peso Max Cass./Weight Max Shelf	15Kg.		
Toll. Bilancia/Precision Balance +/-	250 Gr		
Peso a Vuoto/Net Weight	190Kg	220Kg	250Kg
Peso + Imballo/Weight + Packaging	260Kg	290Kg	320Kg

Altre Informazioni su : **WWW.ROBONROLL.COM** - Supporto

Robo'n Roll s.r.l. Stradello della Noce, 41 - 41123 Ganceto (MO) - Italy

Ver. 1.0/Feb18